

MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS

F. 89 — 2155

11 SEPTEMBRE 1989. — Arrêté royal relatif aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, notamment l'article 10, alinéa premier;

Vu la directive 76/889/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires;

Vu la directive de la Commission des Communautés européennes du 7 juin 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/889/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires;

Vu la directive 83/447/CEE de la Commission des Communautés européennes du 18 août 1983 arrêtant les mesures prévues à l'article 3, § 3, de la directive 76/889/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires, ainsi que la directive 76/890/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence;

Vu la directive de la Commission des Communautés européennes du 2 juin 1987 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/889/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence d'adapter et de publier dans les plus brefs délais les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive de la Commission du 2 juin 1987;

Sur la proposition de Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le présent arrêté s'applique, aux conditions fixées dans l'annexe, aux appareils électrodomestiques, outils portatifs et autres appareils électriques produisant des perturbations continues ou discontinues de type analogue, tels que : machines de bureau, projecteurs de cinéma ou de diapositives, électrophones, trapeuses électriques, appareils électromédicaux à moteur, dispositifs de commande et de régulation comportant des semi-conducteurs, clôtures électriques et appareils de divertissement automatiques, à l'exclusion des appareils alimentés par des piles incorporées.

Art. 2. Les appareils et outils visés à l'article 1er ne peuvent être mis en vente sur le marché belge, ni utilisés, s'ils ne satisfont pas aux prescriptions figurant dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 3. L'arrêté royal du 8 juin 1978 relatif aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 1983, est abrogé.

Art. 4. Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 1989.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,
M. COLLA

MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN

N. 89 — 2155

11 SEPTEMBER 1989. — Koninklijk besluit betreffende de radio-elektrische storingen veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groot.

Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, inzonderheid op het artikel 10, eerste lid;

Gelet op de richtlijn 76/889/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 november 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake radiostoringen veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur;

Gelet op de richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juni 1982 houdende aanpassing aan de stand van de techniek van de richtlijn 76/889/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake radiostoringen veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur;

Gelet op de richtlijn 83/447/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 augustus 1983 tot vaststelling van de maatregelen voorzien in het artikel 3, paragraaf 3, van de richtlijn 76/889/EEG, betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake radiostoringen veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur, alsook van de richtlijn 76/890/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake radiostoringsonderdrukking bij armaturen met starter voor fluorescentieverlichting;

Gelet op de richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 juni 1987 houdende aanpassing aan de stand van de techniek van de richtlijn 76/889/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake radiostoringen veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur;

Gelet op de wetten op de raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd door de wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om binnen de kortst mogelijke tijd de nodige maatregelen vast te stellen en te publiceren om te voldoen aan de richtlijn van de Commissie van 2 juni 1987;

Op de voordracht van Onze Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing, onder de voorwaarden bepaald in de bijlage, op de huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en andere elektrische apparatuur die gelijksoortige continue of discontinue radiostoring veroorzaken, zoals kantoor machines, film- of diaprojectoren, elektrische grammofoons, melkmachines, elektromedische apparatuur met elektromotor, stuur- en regelrichtingen die halfgeleiders bevatten, elektrische afrastreringen (schrikdraad), verkoopautomaten en speelautomaten, met uitzondering van apparaten met ingebouwde batterijvoeding.

Art. 2. Het gereedschap en de apparaten bedoeld in artikel 1 mogen noch te koop worden gebracht op de Belgische markt, noch worden gebruikt, als ze niet voldoen aan de voorschriften vastgelegd in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3. Het koninklijk besluit van 8 juni 1978 betreffende de radio-elektrische storingen veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 november 1983, wordt opgeheven.

Art. 4. Onze Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 september 1989.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie,
M. COLLA

Annexe à l'arrêté royal du 11 septembre 1989 relatif aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires

Directive du Conseil du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires, modifiée par les directives du 7 juin 1982, 18 août 1983 et 2 juin 1987

Article 1^{er}

1. La présente directive vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires produisant des perturbations radioélectriques de type analogue, continues ou discontinues, en fixant les limites supérieures admissibles pour les perturbations produites par les appareils susvisés et en déterminant les méthodes de mesure de ces perturbations.

2. Le champ d'application de la présente directive est précisé au point 1 de l'annexe.

3. On entend par perturbations radioélectriques continues les perturbations définies au point 2.1. et par perturbations discontinues celles définies au point 2.2. de l'annexe.

Article 2

Les appareils visés à l'article 1^{er} ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent aux prescriptions de la présente directive en ce qui concerne les perturbations radioélectriques qu'ils sont susceptibles de produire.

Article 3

1. La conformité de l'appareil aux prescriptions de la présente directive est attestée par le producteur ou l'importateur, sous la responsabilité de celui-ci, dans une déclaration figurant sur la notice d'emploi, le bon de garantie ou l'appareil.

2. L'utilisation de marques ou certificats délivrés par les organismes notifiés par chaque Etat membre aux autres Etats membres et à la Commission, dispense de la déclaration prévue au paragraphe 1^{er}.

Article 4

Les Etats membres ne peuvent invoquer des motifs concernant les perturbations radioélectriques pour interdire ou entraver la mise sur le marché ou l'utilisation d'appareils qui répondent aux prescriptions de la présente directive.

Article 5

Les Etats membres prennent toutes les mesures utiles pour que les méthodes de mesure utilisées lors des contrôles officiels et destinées à vérifier le respect des prescriptions relatives aux limites admissibles pour chaque catégorie d'appareils soient conformes aux prescriptions de l'annexe.

Article 6

1. Les prescriptions de la présente directive ne font pas obstacle à l'application des mesures ci-dessous concernant l'utilisation des appareils visés à l'article 1^{er} prises dans chaque Etat membre en vue de protéger la réception :

a) mesures spéciales, dans le cas de stations d'utilité publique ou destinées à des opérations de secours;

b) mesures d'antiparasitage complémentaires, dans des cas isolés, lorsque des appareils individuels, bien que conformes aux prescriptions de la présente directive, ont produit des perturbations.

2. Les Etats membres informent la Commission des mesures spéciales visées au paragraphe 1^{er}, sous a), qu'ils ont prises et lui communiquent, annuellement, un relevé sommaire des interventions individuelles opérées.

Article 7

1. Il est institué un Comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des appareils produisant des perturbations radioélectriques, ci-après dénommé « Comité » qui est composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le Comité établit son règlement intérieur.

Bijlage bij het koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de radio-elektrische storingen veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur

Richtlijn van de Raad van 4 november 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake radiostoringen, veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur, gewijzigd door de richtlijnen van 7 juni 1982, 18 augustus 1983 en 2 juni 1987

Artikel 1

1. Deze richtlijn beoogt de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lid-Staten inzake radiostoringen die worden veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur die gelijksoortige continue of discontinue radiostoringen veroorzaken, waarbij enerzijds de maximaal toelaatbare grenswaarden van de door bovengenoemde apparatuur veroorzaakte storingen en anderzijds de methoden om deze storingen te meten, worden vastgelegd.

2. Het toepassingsgebied van deze richtlijn is omschreven in punt 1 van de bijlage.

3. Onder continue radiostoringen verstaat men die welke zijn omschreven in punt 2.1. en onder discontinue radiostoringen die welke zijn omschreven in punt 2.2. van de bijlage.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde apparaten mogen slechts op de markt worden gebracht indien zij aan de voorschriften van deze richtlijn voldoen voor wat betreft de radiostoringen die zij kunnen veroorzaken.

Artikel 3

1. De bevestiging dat een apparaat aan de voorschriften van deze richtlijn voldoet, moet door de fabrikant of de importeur van dat apparaat, onder zijn verantwoordelijkheid, worden gegeven in de vorm van een verklaring die voorkomt op de gebruiksaanwijzing, op de garantieverklaring of op het apparaat zelf.

2. Het gebruik van merktekens of certificaten afgegeven door de instanties die door elk lid-Staat zijn bekendgemaakt aan de andere lid-Staten en aan de Commissie, verleent ontheffing van de in lid 1 bedoelde verklaring.

Artikel 4

De lid-Staten kunnen het op de markt brengen of het gebruik van apparaten die voldoen aan de voorschriften van deze richtlijn niet verbieden of belemmeren om redenen die verband houden met radiostoringen.

Artikel 5

De lid-Staten nemen alle dienstige maatregelen om te bereiken dat de meetmethoden, gebruikt bij de officiële keuringen en bestemd om na te gaan of de voorschriften betreffende de toegestane grenswaarde voor iedere categorie apparaten worden nageleefd, aan de voorschriften van de bijlage beantwoorden.

Artikel 6

1. Deze richtlijn laat de toepassing onverlet van de volgende maatregelen die in elke lid-Staat worden genomen met betrekking tot het gebruik van de in artikel 1 bedoelde apparaten met het oog op bescherming van de ontvangst :

a) speciale maatregelen voor stations van algemeen nut of voor hulpverlening;

b) aanvullende ontstoringsmaatregelen in alleenstaande gevallen, wanneer afzonderlijke apparaten, hoewel in overeenstemming met de voorschriften van deze richtlijn, storingen hebben veroorzaakt.

2. De lid-Staten stellen de Commissie in kennis van de door hen genomen speciale maatregelen als bedoeld in lid 1, sub a), en delen haar, jaarlijks, in een beknopt overzicht mede welke afzonderlijke acties werden ondernomen.

Artikel 7

1. Er wordt een Comité ingesteld voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek voor de richtlijnen tot opheffing van de technische handelsbelemmeringen op het gebied van apparaten die radiostoringen veroorzaken, hierna te noemen « het Comité » dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lid-Staten en onder voorzitterschap staat van een vertegenwoordiger van de Commissie.

2. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

3. Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique l'annexe, à l'exclusion du point 1, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 8. Toutefois, ces modifications ne doivent pas avoir comme résultat un amoindrissement de la qualité de la réception des communications radioélectriques, y compris la radiodiffusion sonore et visuelle, dans la gamme de fréquences couverte par la présente directive.

Article 8

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.

Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du Traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la saisie du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 9

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. En ce qui concerne les dispositifs de régulation comportant des semi-conducteurs, d'une puissance inférieure ou égale à 1 000 W et destinés au réglage d'intensité de la lumière, ce délai est porté à trente mois pour le marché intérieur du Royaume-Uni.

2. Les Etats membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Annexe à la directive du Conseil du 4 novembre 1976, modifiée par les directives des 7 juin 1982, 18 août 1983 et 2 juin 1987

1. Champ d'application.

1.1. Les présentes dispositions s'appliquent aux appareils électrodomestiques, outils portatifs et autres appareils électriques produisant des perturbations continues ou discontinues de type analogue, tels que : machines de bureau, projecteurs de cinéma ou de diapositives, électrophones, trayeuses électriques, appareils électromédicaux à moteur, dispositifs de commande et de régulation comportant des semi-conducteurs, clôtures électriques et appareils de divertissement automatiques, etc., à l'exclusion des appareils alimentés par des piles incorporées.

1.2. Elles indiquent les procédés de mesure des perturbations et les valeurs limites dans la gamme des fréquences comprises entre 0,15 et 300 MHz. Ces limites doivent être respectées par au moins 80 % des appareils fabriqués en série avec un coefficient de confiance de 80 %.

1.3. Les outils portatifs dont la puissance nominale dépasse 2 kW et les appareils de commande et de régulation comportant des semi-conducteurs dont l'intensité nominale d'entrée excède 16 A sont exclus du champ d'application de la présente directive.

1.4. Les moteurs nus, vendus comme tels, sont exclus du champ d'application du point 3 de la présente directive. Ils doivent porter une étiquette attirant l'attention de l'utilisateur sur le fait qu'il lui appartient de faire le nécessaire pour que son appareil réponde aux exigences prescrites.

3. De wijzigingen die nodig zijn om de bijlage, met uitzondering van punt 1, aan de vooruitgang van de techniek aan te passen, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 8. Deze wijzigingen mogen echter niet tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de ontvangst van radio-uitzendingen, daaronder begrepen geluid en beeldomroep, in het door deze richtlijn bestreken frequentiebereik verslechtert.

Artikel 8

1. In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure, wordt deze procedure bij het Comité ingeleid door de voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van een vertegenwoordiger van een lid-Staat.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan het Comité een ontwerp voor van te nemen maatregelen. Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan bepalen naar gelang van de urgentie van het betrokken vraagstuk.

Het spreekt zich uit met een meerderheid van eenenveertig stemmen, waarbij de stemmen van de lid-Staten worden gewogen overeenkomstig artikel 148, lid 2, van het Verdrag. De voorzitter neemt geen deel aan de stemming.

3. a) De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het Comité.

b) Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité of bij het ontbreken van een advies, dient de Commissie onverwijld een voorstel in bij de Raad betreffende de te nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

c) Indien de Raad binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de indiening van het voorstel, geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.

Artikel 9

1. Binnen achttien maanden na kennisgeving van deze richtlijn voeren de lid-Staten de bepalingen in die nodig zijn om aan het bepaalde in deze richtlijn te voldoen en stellen zij de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Voor regelinrichtingen met halfgeleiders voor sturing tot 1 000 W en bestemd voor het regelen van de lichtsterkte (« dimmer »-schakelaars), wordt deze termijn voor de binnenlandse markt van het Verenigd Koninkrijk op dertig maanden gebracht.

2. De lid-Staten zien erop toe dat de tekst van de bepalingen van nationaal recht die zij op het door deze richtlijn bestreken gebied invoeren, aan de Commissie wordt medegedeeld.

Artikel 10

Deze richtlijn is gericht tot de lid-Staten.

Bijlage bij de richtlijn van de Raad van 4 november 1976, gewijzigd door de richtlijnen van 7 juni 1982, 18 augustus 1983 en 2 juni 1987

1. Toepassingsgebied.

1.1. De onderhavige bepalingen zijn van toepassing op huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en andere elektrische apparatuur die gelijksoortige continue of discontinue radiostoring veroorzaken, zoals kantoormachines, film- of diaprojectoren, elektrische grammofoons, melkmachines, elektromedische apparatuur met elektromotor, stuur- en regelinrichtingen die halfgeleiders bevatten, elektrische afasteringen (schrikdraad), verkoopautomaten en speelautomaten, enz., met uitzondering van apparaten met ingebouwde batterijvoeding.

1.2. Deze bepalingen vermelden de methoden voor het meten van de storing en geven de grenswaarden in het frequentiegebied van 0,15 tot 300 MHz. Met een waarschijnlijkheid van 80 % dient ten minste 80 % van de in serie vervaardigde apparaten aan deze grenswaarden te voldoen.

1.3. Draagbaar gereedschap met een nominaal vermogen van meer dan 2 kW en stuur- en regelinrichtingen die halfgeleiders bevatten en waarvan de nominale ingangsstroom meer dan 16 A bedraagt, zijn van het toepassingsgebied van deze richtlijn uitgesloten.

1.4. Punt 3 van deze richtlijn is niet van toepassing op losse, als zodanig verkochte motoren. Deze moeten zijn voorzien van een opschrift dat de gebruiker erop wijst dat hij verplicht is er zorg voor te dragen dat zijn apparaat aan de voorschriften voldoet.

2. Définitions.

Au sens de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables.

2.1. Perturbation radioélectrique continue.

Une perturbation électromagnétique dans la gamme de fréquences pouvant être due soit à des impulsions, soit à un bruit aléatoire, soit aux deux phénomènes et qui a une durée supérieure à 200 ms. La propagation de la perturbation peut se faire par rayonnement ou par conduction.

2.2. Perturbation radioélectrique discontinue.

Une perturbation radioélectrique non continue.

3. Prescriptions applicables en matière de perturbations radioélectriques.

Les appareils visés ci-dessus doivent être conformes à la norme ci-après :

Norme européenne
(établie par CENELEC,
rue Bréderode 2, bte 5, 1000 Bruxelles)

Numéro :
EN 55014.

Titre :

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des appareils électrodomestiques, des outils portatifs et des appareils électriques similaires relatives aux perturbations radioélectriques.

Edition :

1.

Date :

Février 1987.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 septembre 1989 relatif aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,
M. COLLA

2. Definities.

Voor deze richtlijn zijn de volgende definities van toepassing.

2.1. Continue radiostoring.

Elektromagnetische storing binnen het gamma van de radiofrequenties, veroorzaakt ofwel door impulsen, ofwel door willekeurige ruis, ofwel door beide, met een duur van meer dan 200 ms. De voortplanting van radiostoringen kan gebeuren door-uitstraling of door geleiding.

2.2. Discontinue radiostoring.

Radiostoring die niet continue is.

3. Toepasselijke voorschriften betreffende radiostoringen.

De bovengenoemde apparaten dienen te voldoen aan de volgende normen :

Europese norm
(opgesteld door CENELEC,
Brederodestraat 2, bus 5, 1000 Brussel)

Nummer :
EN 55014.

Titel :

Limieten en meetmethodes der karakteristieken inzake radiostoringen veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur.

Uitgave :

1.

Datum :

Februari 1987.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 11 september 1989 betreffende de radio-elektrische storingen veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie,
M. COLLA

F. 89 — 2156

**11 SEPTEMBER 1989. — Arrêté royal
relatif à l'antiparasitage des luminaires
avec démarreur pour éclairage à fluorescence**

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, notamment l'article 10, alinéa premier;

Vu la directive 76/890/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence;

Vu la directive de la Commission des Communautés européennes du 7 juin 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/890/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence;

Vu la directive 83/447/CEE de la Commission des Communautés européennes du 18 août 1983 arrêtant les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 76/890/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires, ainsi que la directive 76/890/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence;

N. 89 — 2156

**11 SEPTEMBER 1989. — Koninklijk besluit
betreffende radiostoringsonderdrukking bij armaturen
met starter voor fluorescentieverlichting**

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groot.

Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberechtiging, inzonderheid op het artikel 10, eerste lid;

Gelet op de richtlijn 76/890/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 november 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake radiostoring zonderdrukking bij armaturen met starter voor fluorescentieverlichting;

Gelet op de richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juni 1982 houdende aanpassing aan de stand van de techniek van de richtlijn 76/890/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake radiostoringsonderdrukking bij armaturen met starter voor fluorescentieverlichting;

Gelet op de richtlijn 83/447/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 augustus 1983 tot vaststelling van de maatregelen voorzien in het artikel 3, paragraaf 3, van de richtlijn 76/890/EEG, betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake radiostoringen veroorzaakt door huishoudelijke elektrische apparaten, draagbaar gereedschap en soortgelijke apparatuur, alsook van de richtlijn 76/890/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake radiostoringsonderdrukking bij armaturen met starter voor fluorescentieverlichting;